Инструкция

Внимание! Данный светодидоный светильник предназначен **только** для использования внутри помещения!

Светильник 220V 18W CL4005

6-LED RIM™ Downlight – новое поколение экологических светильников, дружественных к окружающей среде, с низким энергопотреблением, долгим сроком службы и высокой ударопрочностью. В качестве источника света в светильнике используются высокоэффективные 3Вт светодиоды с очень низкой деградацией, а корпус изготовлен из прочного алюминиевого сплава. Диапазон рабочих температур составляет от -35°C до +40°C в широком диапазоне влажности. Радиатор, расположенный снаружи, обеспечивает хороший отвод тепла.

Светильник легко устанавливается в монтажное отверстие фиксированного размера. Точечный светильник может работать прямо от электросети, нет необходимости подключения к контроллеру. При работе светильник не выделяет никакого инфракрасного и ультрафиолетового излучения, он абсолютно безопасен при использовании. Доступны красный, зеленый, голубой, желтый, белый, теплый белый и другие варианты цветов с различными углами освещенности. Светильники широко используются для декорирования, освещения домов и квартир, а также в коммерческих целях, например освещение торговых центров, ювелирных магазинов, гостиниц, концертных и выставочных залов, и т.д.

Технические параметры

Название	6-LED RIM™ Downlight
Маркировка	Светильник 220V 18W CL4005
Тип светодиодов	6 шт 3W мощных светодиодов
Цвет	W(R/G/B/Y/W/WW/P)
Температура цвета	3000K-6500K
Угол освещенности	8 / 15 / 25 / 40 / 60 градусов
Световой поток	900 лм
Напряжение питания	100-120V / 220-240V AC, 50/60Гц
Потребляемая мощность	18 Вт
Вес	0,38 кг
Размер	Ф133 x 51 мм

Инструкции по установке

1. Точечный светильник с фиксированным направлением освещения подключается к сети электропитания 220-240V AC через внешний источник тока (в комплекте). Установочные размеры:



2. Диаметр монтажного отверстия





Внешний источник постоянного тока

Размеры: 130 x 27 x 22 мм

Предупреждение

Внимательно прочтите инструкцию перед установкой.
Пожалйуста, не подключайте источник питания, если светильник еще не извлечен из упаковки.
Соблюдайте правила электрической и противопожарной безопасности.

Внимание

Едкие химикаты и растворители могут повредить корпус.
Нормальная рабочая температура -35ОС - +45ОС при относительной влажности 0-95%. Условия работы, превышающие данные значения, могут сократить срок службы изделия.

Типичные неполадки и способы их устранения

- Если светильник не включается, проверьте правильность подключения источника питания к сети.
- Если светильник мигает, проверьте надежность соединений между светильником и источником питания.

(Замечание: Обратитесь к специалисту, если указанные способы не помогли устранить неисправность).