PMA-H10S12

Вход	Входное напряжение: AC 176V~264V Стартовое напряжение: 150V Входной ток: 0.2A @176VAC Частота питания: 47~63HZ Пусковой ток: <30A @220VAC(Холодный старт)
Выход	Выходная мощность: 10W Кол-во выходов: 1 Выход 1: Напряжение: 12V; Ток: 0.8A; Точность: ±3%; Пульсации и шум: <80mV/0~45 Эффективность: 76%TYP @220VAC IN Время старта: <1.5S @110VAC IN, Io=100% Время задержки: >20mS @110V IN, Io=100%
Защитные функции	Защита от короткого замыкания: Автоматическое восстановление Защита от перегрузки по току: V1:1.4A~2.2A, Импульсный режим
Электрическая прочность	Между первичной и вторичной цепями: 1500VAC/1min Между первичной цепью и землей: 1500VAC/1min Между вторичной цепью и землей: 500VDC/1min
Сопротивление изоляции	Между первичной и вторичной цепями: 50MΩ @500VDC Между первичной цепью и землей: 50MΩ @500VDC Между вторичной цепью и землей: 50MΩ @500VDC
Ток утечки:	<0.75mA @220VAC
Окружающая среда	Рабочая температура: 0C°~45C°/20%~90%RH(Без конденсации) Температура и влажность хранения: –25C°~85C°/10%~95%RH(Без конденсации)
Конструкция	Размеры (мм): 62 x 45 x 19